■ブルーレイ楽録の設定 ◇BDT910(説明書P142~)

①BD楽録の『操作一覧』ボタンを押します。

②上下ボタン(▲▼)で『その他の機能』を選び『決定』ボタンを押します。

③上下ボタン(▲▼)で『初期設定』を選び 『決定』ボタンを押します。

初期設定
設置
HDD/ディスク
映像
音声
画面設定
テレビ/機器/ビエラリンクの接続
LAN通信設定
ケーブルモデム設定
ブラウザ設定
(二)一诀定

④上下ボタン(▲▼)で『LAN通信設定』を選び 『決定』ボタンを押します。

⑤『LAN接続形態』を選び『決定』ボタンを押します。

⑥『有線』接続又は『無線』接続を選び 『決定』ボタンを押します。

LAN接続形態	
接続形態の設定を行います。 LANケーブルで接続する場合は「有線」を、 無線LANで接続する場合は「無線」を選択	
[UCC///2018] [有線 [無線

※画面はイメージです

※BDT910本体には無線機能がございません。 有線又は別売りの無線子機が必要となります。※無線で設定した場合、宅内の状況によっては 電波が届きにくい場合があります。※無線で設定した場合、通信状態により映像に 途切れが発生する場合があります。※無線設定については、別紙を参考に 接続を行って下さい。 ⑥『戻る』ボタンで⑤の画面に戻し、 『お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定』を選び 『決定』ボタンを押します。

⑦『お部屋ジャンプリンク機能』を選び 『決定』ボタンを押します。

⑧『入』を選び『決定』ボタンを押します。 ※お部屋ジャンプリンク機能を『入』にすると クイックスタート機能も同時にONになります。

⑨『アクセス許可方法』を選び『決定』ボタンを押します。

⑩『自動』を選び『決定』ボタンを押します。

以上で『ブルーレイ楽録』側の設定は終了です。